







PRIMERJAVA GSM IN IP KOMUNIKATORJEV



	STRANKE				VNC			DODATNE LASTNOSTI					
	Klic stranke preko GSM omrežja	Pošiljanje splošnih SMS sporočil	Pošiljanje SMS sporočil za vsak dogodek	Upravljanje alarmnega sistema na daljavo	Prenos na VNC GSM	Prenos na VNC GPRS	Prenos na VNC IP	Dodatni izhodi	Dodatni vhodi	Napajanje in poraba	Potrebuje dodatni napajalnik	Možnost pomožnega napajanja	Kompatibilnost in način vgradnje
GS 3105 	DA	NE	NE	NE	DA - pogoj je brezhiben signal operaterja	DA - pogoj je brezhiben signal operaterja	NE	DA - 3 od katerih sta 2 vnaprej določena enega pa lahko upravlja uporabnik	NE	12VDC 100/200mA	NE	NE	Kompatibilnost: Alexor PC1616/1832/1864 PC4020/6010 Vgradnja: v ohišje centrale
GS 3055 	DA	DA - pošiljanje SMS sporočil za 4 različne dogodke	NE	DA	DA	DA	NE	DA - 4 katere lahko upravlja uporabnik	DA - 4	12VDC 120 ali 700/450mA	DA	DA - akumulator 12V/1,5Ah	Kompatibilnost: Alexor PC1616/1832/1864 PC4020/6010 Vgradnja: v svojem ohišju
GS 2065 	NE	NE	DA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	12VDC 100/400mA	NE	NE	Kompatibilnost: Alexor Vgradnja: v ohišje centrale
GS 2060 	NE	NE	DA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	12VDC 100/400mA	DA	NE	Kompatibilnost: PC1616/1832/1864 Vgradnja: v ohišje centrale
TL265GS 	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	12VDC 100/400mA	NE	NE	Kompatibilnost: Alexor Vgradnja: v ohišje centrale
TL260GS 	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	12VDC 100/400mA	DA	NE	Kompatibilnost: PC1616/1832/1864 Vgradnja: v ohišje centrale

Kompatibilni varnostno nadzorni sprejemni centri v Sloveniji, za sprejem podatkov preko IP ali GPRS omrežja:

Petrol VNC sprejemni center SurGard System II
 JUS Security sprejemni center SurGard System II
 Varnost Maribor sprejemni center SurGard System III



INTERNET:
www.mobicom.si
 e-mail: info@mobicom.si

MOBICOM d.o.o.
 Borovec 23
 1236 Trzin
 Tel.: (01) 561 01 50
 Fax: (01) 561 01 60